



FESTIVE LED PAK



Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

Obsah

| | |
|---|---|
| VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE | 3 |
| VŠEOBECNÉ POKYNY | 3 |
| ČISTENIE | 3 |
| BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA | 3 |
| VIACKVETOVÁ LED PREVÁDZKA | 4 |
| PREVÁDZKA LED FAREBNEJ GULE | 5 |
| PARAMETRE | 6 |
| ROHS Veľký príspevok pri zachovaní životného prostredia | 7 |
| WEEE – Likvidácia elektrických a elektronických zariadení | 7 |

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vybalenie: Ďakujeme vám za to, že ste si zakúpili zariadenie Festive LED Pak od spoločnosti American DJ®. Festive LED Pak je okamžitý, bezproblémový, kompletný disko LED osvetľovací balíček. Každé zariadenie Festive LED Pak bolo dôkladne testované a bolo dodané v dokonale prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas prepravy. Ak obal vyzerá byť poškodený, starostlivo skontrolujte, či vaše zariadenie nie je poškodené a skontrolujte, či všetky príslušenstvá, nevyhnutné pre prevádzku jednotky boli zaslané nepoškodené. V prípade zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Upozornenie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Pozor! Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím spoločnosť American DJ.

Všimnite si prosím: *Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho písomného ohlásenia.*

VŠEOBECNÉ POKYNY

Starostlivo si prečítajte a pochopte pokyny v tomto návode predtým, než sa pokúsíte uviesť túto jednotku do prevádzky. Tieto pokyny obsahujú dôležité bezpečnostné informácie, týkajúce sa použitia a údržby tejto jednotky. Tento manuál skladujte spolu s jednotkou, pre budúce použitie.

ČISTENIE

Čistenie zariadenia: Kvôli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne čistiť vonkajšiu a vonkajšiu šošovku a zrkadlo aby sa optimalizoval svetelný výstup. Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, rosa). V prípade ťažkých podmienok odporúčame čistenie každý mesiac. Pravidelné čistenie zaisťuje dlhú životnosť a ostrý výstup lúča.

1. Na utretie vonkajšieho krytu použite normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku.
2. Na utretie chladiacich otvorov a mriežky ventilátora použite štetec.
3. Vyčistite externú optiku s čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou tkaninou každých 20 dní.
4. Vyčistite internú optiku s čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou tkaninou každých 30 - 60 dní.
5. Vždy si dávajte pozor, aby ste úplne vysušili všetky časti pred zasunutím jednotky do zásuvky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
- Na vašu jednotku alebo do nej nenalievajte vodu ani inú tekutinu.
- Skontrolujte, že miestna napájacia zásuvka zodpovedá požadovanej jednotke pre vaše napätie.
- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ bol kábel napájania zlomený alebo roztrhaný.
- Nepokúšajte sa odstraňovať alebo vylamovať zemiaci kolík z elektrického kábla. Táto vidlica sa používa na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom a požiaru v prípade vnútorného skratu.
- Odpojte od hlavného napájania, než vykonáte akýkoľvek typ pripojenia.
- Za žiadnych okolností neodstraňujte horný kryt. Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ.
- Nikdy túto jednotku neprevádzkujte, keď je kryt odmontovaný.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA (pokračovanie)

- Túto jednotku nikdy nezapájajte do balíka stlmovača.
- Vždy namontujte túto jednotku na mieste, kde je zabezpečená vhodná ventilácia. Medzi týmto zariadením a stenou nechajte asi 6" (15 cm) medzeru.
- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ sa akýmkoľvek spôsobom poškodí.
- Táto jednotka je určená iba na použitie vnútri, použitie tejto jednotky vonku zruší všetky záruky.
- Počas dlhých období nepoužívania odpojte hlavné napájanie jednotky.
- Vždy namontujte túto jednotku bezpečným a stabilným spôsobom.
- Napájacie káble by mali byť smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byť pritlačené alebo založené, pričom venujte zvláštnu pozornosť káblom pri zástrčkách, bežným zásuvkám a bodu, kde vychádzajú zo zariadenia.
- Čistenie – zariadenie by sa malo čistiť iba podľa odporúčania výrobcu. Pozri strana 3 pre detaily o čistení.
- Teplo – prehrávač by mal byť umiestnený mimo tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelné registre, pece alebo iné produkty (vrátane zosilňovačov), ktoré vyrábajú teplo.
- Zariadenie by malo byť opravené kvalifikovaným personálom, keď:
 - A. Napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.
 - B. Na zariadenie padli nejaké predmety, alebo sa naň rozliala nejaká tekutina.
 - C. Zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vode.
 - D. Zariadenie nepracuje normálne alebo vykazuje značnú zmenu výkonu.

VIACKVETOVÁ LED PREVÁDZKA

FESTIVE MARGARÉTKOVÁ LED



Napájanie: Pred zasunutím vašej jednotky si skontrolujte, či napájacie napätie vo vašej oblasti vyhovuje želanému napätiu pre vaše zariadenie American DJ® Festive Flower LED pred pokusom o jeho prevádzkovanie. Postup pri výmene poistky si pozrite nižšie.

Všeobecná prevádzka: Jednoducho toto svetlo zapojte do zásuvky a sledujte ako pracuje. Toto zariadenie je určené na prevádzkovanie ako samostatná jednotka. Bola testovaná a nie je potrebná žiadna montáž. Multi Flower LED je pripravená na zasunutie do boxu, nie je tu žiadny spínač napájania. Ak nie je žiadny výstup z LEDiek, skontrolujte spojku. Ak je poistka v poriadku, vráťte prosím jednotku do servisu.

Gombík citlivosti na zvuk - Gombík citlivosti na zvuk je umiestnený vzadu na jednotke. Otáčaním gombíka v smere otáčania hodinových ručičiek spôsobí, že jednotka je citlivejšia na hudbu, pričom sedmokráskový vzor začne rotovať. Otočenie gombíka v protismere otáčania hodinových ručičiek urobí jednotku menej citlivú na hudbu, takže margarétkový vzor zostane statický, alebo sa bude otáčať menej.

Výmena poistky: Odpojte od hlavného prívodu energie. Vložte štandardný plochý skrutkovač do krytu držiaka poistky, umiestneného vzadu na jednotke. Otočte skrutkovačom v protismere otáčania hodinových ručičiek na demontáž držiaka poistky. Vyberte starú poistku a zlikvidujte ju, vymeňte poistku za ten istý typ. Vložte poistku späť do jej krytu.

FESTIVE LED GUL'A



Napájanie: Pred zasunutím vašej jednotky si skontrolujte, či napájacie napätie vo vašej oblasti vyhovuje želanému napätiu pre vaše zariadenie American DJ® Festive Ball LED pred pokusom o jeho prevádzkovanie.

Všeobecná prevádzka: Jednoducho toto svetlo zapojte do zásuvky a sledujte ako pracuje. Toto zariadenie je určené na prevádzkovanie ako samostatná jednotka. Bola testovaná a nie je potrebná žiadna montáž. Color Ball LED je pripravená na zasunutie zásuvky, po vybratí z krabice, nie je tu žiadny spínač napájania. Ak nie je žiadny výstup z LEDiek, skontrolujte spojku. Ak je poistka v poriadku, vráťte prosím jednotku do servisu.

Gombík citlivosti na zvuk - Gombík citlivosti na zvuk je umiestnený v spodnej časti jednotky vedľa držiaka poistky. Otáčaním gombíka v smere otáčania hodinových ručičiek spôsobí, že jednotka je citlivejšia na hudbu, pričom sedmokráskový vzor začne rotovať. Otočenie gombíka v protismere otáčania hodinových ručičiek urobí jednotku menej citlivú na hudbu, takže margarétkový vzor zostane statický, alebo sa bude otáčať menej.

Výmena poistky: Odpojte od hlavného prívodu energie. Vložte štandardný plochý skrutkovač do krytu držiaka poistky, umiestneného vzadu na jednotke. Otočte skrutkovačom v protismere otáčania hodinových ručičiek na demontáž držiaka poistky. Vyberte starú poistku a zlikvidujte ju, vymeňte poistku za ten istý typ. Vložte poistku späť do jej krytu.

PARAMETRE

Technické parametre

| | |
|-------------------------|---|
| Model: | <i>Festive Flower LED</i> |
| LEDky: | 46 LEDiek (16 červených, 12 zelená, & 18 modrá) |
| Napätie: | 120V /60Hz alebo 230v/50Hz |
| Príkon: | 10 W |
| Rozmery: | 10" (D) x 6.5" (Š) x 4.5" (V) |
| Hmotnosť: | 6 Lbs /2,8Kg |
| Farby: | RGB |
| Uhol lúča: | 15 Stupňov |
| Poistka: | 2 Amp |
| Pracovná poloha: | Akákoľvek bezpečná, istá pozícia |

| | |
|-------------------------|---|
| Model: | <i>Festive LED guľa</i> |
| LEDky: | 6 x 1W LEDky (2 Červené, 2 Zelené, & 2 Modré) |
| Napätie: | 120V /60Hz alebo 230v/50Hz |
| Spotreba: | 2,3 ampérov |
| Rozmery: | 8,6" (D) x 8,6" (Š) x 12,3" (V) |
| Hmotnosť: | 4.5 Lbs /2,0 Kg |
| Farby: | RGB |
| Uhol lúča: | 120 Stupňov |
| Poistka: | 2 Amp |
| Pracovná poloha: | Akákoľvek bezpečná, istá pozícia |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Model: | <i>S-81 LED</i> |
| LEDky: | 21 LEDiek |
| Napätie: | 120V /60Hz alebo 230v/50Hz |
| Spotreba: | 3W |
| Rozmery: | 3.5" (D) x 5.5" (Š) x 3.5" (V) |
| Farby: | Biela |
| Hmotnosť: | 1 Lbs /0,5 Kg |
| Pracovná poloha: | Akákoľvek bezpečná, istá pozícia |

ROHS Veľký príspevok pri zachovaní životného prostredia

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení / zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov: Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

WEEE – Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho.

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu