


# AMERICAN AUDIO

## dB-Display MKII



### **ATTENZIONE!**

1. Non esporre l'unità a temperature elevate o umidità.
2. Si raccomanda di utilizzare un adattatore CC a 5 V, 500 mA.
3. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. Per assistenza rivolgersi al rivenditore locale.

### **Modello: dB-Display MK II**

#### **SPECIFICHE:**

Alimentazione in ingresso: CC 5V 500 mA  
Ingresso audio: 100 mV - 3 V p-p  
Assorbimento: <10 W  
Dimensioni: (PxLxA) mm. 15 x 483 x 45 (2+3/8 x 19 1+3/4 pollici)  
Peso: 1,25 Kg / 2,58 Libbre.

Per assistenza contattare il rivenditore ADJ di zona.

**Grazie per aver scelto questo prodotto American Audio®. Prima di installare o mettere in funzione questa apparecchiatura si raccomanda di leggere le seguenti istruzioni.**

#### **Istruzioni di funzionamento:**

1. Collegare un adattatore CA.
2. Collegare il segnale musicale agli ingressi Sinistro (Left) e Destro (Right); è necessario che siano pre-amplificati.
3. Inserire l'alimentazione elettrica.
4. Regolare i comandi audio Sinistro (L) e Destro (R) per la risposta desiderata.
5. L'unità ha due modalità di visualizzazione: a barre (BAR) e a punti (DOT)  
Modalità BAR: portare il commutatore in posizione BAR; i LED lampeggeranno da -57dB a 0dB a seconda della forza del segnale.  
Modalità DOT: portare il commutatore in posizione DOT; lampeggeranno soltanto due LED, spostandosi da sinistra a destra a seconda della variazione del livello di segnale audio.