



Fog Fury 2000



Upozornenie: Hmlovače môžu vyradiť z prevádzky hlásiče dymu!

Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

©2013 ADJ Products, LLC všetka práva vyhradená Informácie, údaje, nákresy, snímky a pokyny tu uvedené sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. ADJ Products, logo LLC a identifikujúce názvy a čísla produktov sú ochrannými známkami ADJ Products, LLC. Ochrana autorských práv sa vzťahuje na všetky formy kopírovateľných materiálov a informácií teraz povolený štatutárnymi alebo súdnymi zákony alebo tak, ako je tu uvedené. Názvy produktov použité v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností a týmto sú potvrdené. Všetky produkty, ktoré nie sú produkty ADJ, značkami LLC a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

ADJ Products, LLC a spojené spoločnosti sa týmto vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za majetok, zariadenie, budovy a elektrické poškodenie, zranenie akýchkoľvek osôb a priame alebo nepriame ekonomické straty spojené s použitím alebo spoľahnutím sa na informácie obsiahnuté v tomto dokumente a / alebo v dôsledku nesprávneho, nebezpečného, nedostatočného a nedbalého použitia, montáže, inštalácie a obsluhy tohto produktu.

Obsah

| | |
|---|---|
| ÚVOD | 3 |
| BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA | 3 |
| POPIS..... | 4 |
| NASTAVENIE..... | 4 |
| DIALKOVÉ OVLÁDANIE..... | 4 |
| SPRÁVNE SKLADOVANIE A ÚDRŽBA..... | 5 |
| ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV | 5 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE:..... | 6 |
| ROHS - Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia..... | 7 |
| WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení..... | 7 |

ÚVOD

Úvod: Blahoželáme, práve ste zakúpili jeden z najspoľahlivejších hmlovačov na súčasnom trhu! Fog Fury 2000, komerčný hmlovač, bol navrhnutý tak, aby pri dodržiavaní pokynov z tohto návodu fungoval celé roky. Ako toto zariadenie sprevádzkujete, starostlivo si prečítajte pokyny v tomto návode, ešte než sa pokúsíte toto zariadenie sprevádzkovať. Tieto pokyny obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti počas použitia a údržby.

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Varovanie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Upozornenie! Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím spoločnosť ADJ Products, LLC.

Obal nevyhadzujte do domáceho odpadu, prosím. Pokiaľ je to možné, recyklujte prosím obal.

BEZPEČNOSTNÉ PROBLÉMY:

PRÍSTROJOM NIKDY NEMIERTE NA ĽUDÍ ALEBO ICH OBLEČENIE. TENTO PRÍSTROJ UVOĽŇUJE HORÚCU PARU A MUSÍ BYŤ POUŽITÝ S ROVNAKOU OPATRNOSŤOU AKO PRI POUŽITÍ RÝCHLOVARNÉ KANVICE ALEBO ŽEHLIČKY.

Upozornenie: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho písomného ohlásenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Obal uschovajte pre prípad, že by bolo potrebné prístroj vrátiť na údržbu.
- Na vašu jednotku alebo do nej nenalievajte vodu ani inú tekutinu. Zaisťte, aby všetka kvapalina bola vnútri zásobníka.
- Uistite sa, že miestna zásuvka zodpovedá požadovanému napätiu zariadenia.
- V žiadnom prípade neodstraňujte kryt. Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ.
- Pri dlhodobom nepoužívaní odpojte hlavný napájací zdroj prístroja.
- Túto jednotku nikdy nezapájajte do balíka stĺmovača.
- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ sa akýmkoľvek spôsobom poškodí.
- Nikdy túto jednotku neprevádzkujte, keď je kryt odmontovaný.
- Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ bol kábel napájania zlomený alebo roztrhaný. Nepokúšajte sa odstrániť alebo odlomiť zemniaci kolík z napájacieho kábla. Tento kolík má za úlohu znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru v prípade vnútorného skratu.
- Než vykonáte akékoľvek zapojenie, odpojte zariadenie od napájania.
- Nikdy neblokujte vetracie otvory.
 - Vždy sa uistite, že prístroj je namontovaný v mieste, ktoré umožňuje riadnu ventiláciu. Medzi týmto prístrojom a stenou nechajte voľný priestor zhruba 6" (15 cm).
 - Tento prístroj je určený iba pre vnútorné použitie, jeho použitie vo vonkajších priestoroch ruší platnosť všetkých záruk.
- Vždy jednotku namontujte bezpečne a tak, aby bola stabilná.
- Napájací kábel vedte mimo cesty, ktorými sa chodí.
 - Napájacie káble musia byť vedené tak, aby ste o ne nezakopli, alebo aby nedošlo k ich pretrhnutiu.
- Zariadenie by malo byť v nasledujúcich prípadoch opravené iba kvalifikovaným personálom:
 - A. Pokiaľ došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA (pokračovanie)

- B. Na spotrebič spadol nejaký predmet alebo sa do neho vyliala tekutina.
- C. Spotrebič bol vystavený dažďu alebo vode.
- D. Ak sa nezdá, že zariadenie funguje normálne alebo došlo k zmene v jeho výkone.

POPIS

Nový hmlovač Fog Fury 2000 má snímač hladiny kvapaliny. Ak je hladina príliš nízka, LED pod zásobníkom sa rozblíka. Keď hladina kvapaliny dosiahne nižšie úrovne, vstavaný snímač v zásobníku automaticky vypne čerpadlo. Tým sa životnosť čerpadla značne zvýši. Súčasťou nového hmlovača Fog Fury 2000 je revolučný nový vykurovací prvok, ktorý bol špeciálne navrhnutý tak, aby predišiel nadmernému vytváraniu častíc, ktoré môžu spôsobiť predčasné zlyhanie hmlovača. Súčasťou hmlovača je aj diaľkové ovládanie, ktoré možno v čase nepoužívania odobrať.

NASTAVENIE

1. Otvorte balenie a starostlivo vyberte prístroj.
2. Skontrolujte, že ste sňali všetky obaly, najmä z trysky.
3. Hmlovač postavte na rovný suchý povrch. V balení vyhľadajte pribalenú konzolu a nainštalujte ju pomocou dodaného náradia k bočnej strane. Poznámka: Konzola je doplnkové vybavenie a ak nechcete, nemusíte ju používať, však, ak chcete prístroj zaviesť, jej použitie je nevyhnutné.
4. Zásobník na kvapalinu naplňte hmlovacím kvapalinou značky ADJ. Napájaciu rúrku s filtrom zapojte hlboko do zásobníka a utiahnite viečko.
5. Do zadného portu ovládania na jednotke pevne pripojte diaľkové ovládanie.
6. Prístroj zapojte do zástrčky so zodpovedajúcim napätím. V tento okamih zásobník na kvapalinu sčervená, čo znamená, že sa prístroj zahrieva. Počkajte zhruba osem minút kým hmlovač dosiahne bežné prevádzkové teploty. Keď je tejto teploty dosiahnuté, zásobník sa rozsvieti na modro.
7. K vypusteniu hmly použite buď tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo použite tlačidlo v zadnej časti prístroja.
8. Pre správnu prevádzku postupujte podľa pokynov na ďalšej strane.

POZNÁMKA: Ak LED pod zásobníkom začne blikať, znamená to, že je hladina kvapaliny nízka.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

V zásobníku na kvapalinu vždy udržiavajte adekvátne množstvo hmlovacím kvapaliny značky ADJ. Spustenie hmlovača na suchu spôsobí zlyhanie čerpadla alebo jeho upchatie. To je najčastejšia príčina zlyhania hmlovačov. Odporúča sa použiť iba kvapalinu značky ADJ.

Diaľkové ovládanie: Začnite zapojením diaľkového ovládania k hmlovači. Akonáhle je prístroj zapojený a zapnutý, na diaľkovom ovládaní sa na znamenie napájanie prístroja rozsvieti červená LED. Doba zahriatia prístroja je zhruba osem (8) minút. Po zahriatí jednotky sa na diaľkovom ovládaní rozsvieti ZELENÁ LED, čo znamená, že prístroj je pripravený na vypúšťanie hmly. K vypusteniu hmly jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Je-li ZELENÁ LED zapnutá a hmla nevychádza, ani potom, čo ste tlačidlo držali po dobu 30 sekúnd, skontrolujte zásobník a uistite sa, že je v ňom dostatok kvapaliny.

Upozornenie: Ako diaľkové ovládanie odstráňte alebo vymeníte, odpojte napájanie.

SPRÁVNE SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

Hmlovač skladujte v chlade. Aby sa na prístroji nehromadil prach, zakryte ho. Pri dlhodobom skladovaní sa odporúča stroj spustiť minimálne každé 3-4 mesiace. Dlhodobá nečinnosť môže vážne skrátiť životnosť vášho prístroja. Do prístroja používajte iba odporúčanú kvapalinu. Nikdy nepoužívajte vodu z vodovodu, vínny ocot alebo inú kvapalinu. To by mohlo váš prístroj vážne poškodiť.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

- Ak LED pod zásobníkom na kvapalinu začne blikať pomaly, znamená to, že v prístroji dochádza kvapalina.
- Ak LED pod zásobníkom na kvapalinu začne blikať rýchlo, znamená to, že došlo k odpojeniu termálneho snímača alebo že sa chová abnormálne.
- Ak LED pod zásobníkom na kvapalinu začne blikať striedavo, znamená to, že komunikácia termálne okruhu a okruhu hlavného ovládača zlyhala.

Pokiaľ dochádza k slabému vypúšťaniu hmly, hlasnému prevádzky čerpadla alebo hmla vôbec nevychádza, prístroj odpojte a okamžite ho prestaňte používať. Nepokúšajte sa ďalšia prevádzka vynútiť aktiváciou tlačidla na diaľkovom ovládaní, pretože to môže hmlovač poškodiť. Skontrolujte hladinu kvapaliny, externé poistku, diaľkové ovládanie a skontrolujte napájací zásuvku. Ak sa všetko vyššie uvedené zdá v poriadku a zariadení nefunguje tak ako má, potrebuje servis. Kontaktujte ADJ Products, LLC, prosím.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|---|--|
| Model: | Fog Fury 2000 |
| <i>NAPĀTIE*</i> : | 120v alebo 230V, 50/60Hz |
| <i>VÝHREVNÉ TELESO:</i> | 1100W |
| <i>SPOTREBA:</i> | 1200W |
| <i>HMOTNOSŤ:</i> | 16 lb. / 6,89 kg |
| <i>ROZMERY:</i> | 16,75" x 11,75" x 9" 421 x 295 x 224 mm |
| <i>POISTKA:</i> | 12A @ 120V / 7A @ 230V |
| <i>ČAS ZAHRATI:</i> | 8 minúty |
| <i>KAPACITA ZĀSOBNĀKA:</i> | 2,5 l |
| <i>VÝSTUP:</i> | 7000 kubických stōp za minútu |
| <i>TYP KVAPALINY:</i> | Hmllovacia kvapalina AJD |
| <i>PRACOVNÝ CYKLUS:</i> | Doba zapnutia nesmie prekročiť 6 hodín. |
| <i>* Napätie je prednastavené na továrenské nastavenie a užívateľ ho nemôže zmeniť.</i> | |

ROHS - Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení/zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej novej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu